

Продам страж 30А



Київ, Україна

Назначение и применение:

Автомат комплексной защиты электросети «СТРАЖ 3-30», в дальнейшем автомат предназначен для автоматического контроля и последующего отключения нагрузки (потребителя) от электросети при возникновении аварийных ситуаций в однофазной электросети по трем параметрам: напряжению, току, току утечки (УЗО). Автомат снижает риск повреждения бытовых электроприборов в результате возникновения аварийных ситуаций в электросети. Автомат рекомендован к применению в бытовых и промышленных электроустановках. Суммарная мощность нагрузки не должна превышать 6, 5кВт с учетом пусковых токов.

Технические характеристики и условия эксплуатации:

Параметр Норма

- 1 Напряжение питания, В: — переменное однофазное, частотой 50 Гц 100-400
- 2 Потребляемый ток, мА, не более 25
- 3 Диапазон измерения напряжения, В: 100-400
- 4 Дискретность измерения напряжения, В: 1
- 5 Погрешность измерения напряжения, не более% 3
- 6 Диапазон измерения тока, — переменного, частотой 50 Гц синусоидальной формы, А: 0, 5-30, 0
- 7 Дискретность измерения тока, А: 0, 1
- 8 Погрешность измерения тока, не более% 3
- 9 Диапазон измерения тока утечки, — переменное, частотой 50 Гц синусоидальной формы, мА: 10-100
- 10 Дискретность измерения тока утечки, мА: 1
- 11 Погрешность измерения тока утечки, % 5
- 12 Время полного отключения, не более, мс: 300
- 13 Диапазон установления напряжения верхнего порога отключения, В: 180-270
- 14 Диапазон установления напряжения нижнего порога отключения, В: 160-210
- 15 Диапазон установления порога отключения по току, А: 1, 0-30, 0
- 16 Диапазон установления порога отключения по току утечки, мА: 10-100
- 17 Коммутированная нагрузка, А: 30
- 18 Габаритные размеры, мм, не более 90 x 70 x 67 DIN рейка 4 «места»
- 19 Масса, кг, не более 0, 3

Price: **270 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Омельченко Елена
Владимировна

(056)789-23-65
AvizInfo.com.ua

1/1

Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua